

Reset-Anleitung für die Tonerpatrone TN2320R im Brother MFC-L2700DN/DW

Um Ihr Brother MFC-L2700 Gerät für die manuelle Toner Erkennung zurückzusetzen (Toner Reset), gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. **Schalten** Sie den **Drucker ein**.
2. **Öffnen** Sie die **vordere Abdeckung** des Druckers.
3. **Drücken** Sie die **„Menü“ Taste** so lange bis **„Resetmenü“** im Display erscheint.



4. **Pfeil nach unten drücken** bis im Display **„TNR-HC“** angezeigt wird.
5. **Drücken** Sie **OK** und wählen Sie **„1. Reset“** Meldung im Display aus.



6. Nach Meldung **„ausgeführt“** im Display die **Frontklappe schließen**.
7. Der Drucker ist jetzt **druckbereit**.

SORGENFREI DRUCKEN

www.der-druckerprofi.de